



PHIL 30D

Cod.62051D

Filtro antisturbios a nivel cuadro de tipo elimina banda, utilizado sobre la red de comunicación Powerline.

PHIL 30D está especialmente indicado para reducir los efectos de las perturbaciones provenientes del suministro de alimentación externa que podrían perjudicar el correcto funcionamiento de la instalación.

El filtro se utiliza también para evitar que la señal PowerLine transmitida por AndrosPLS, Syra o Modem IP se propague en zonas no deseadas y para impedir también que eventuales cargas capacitivas conectadas en la instalación provoquen la atenuación de la señal. PHIL 30D es un dispositivo de filtración para una línea monofásica, instalación en serie.

Especificaciones técnicas

Tensión de funcionamiento	230 V~ +/- 10%
Potencia disipable	0,22W @ 10A 0,95W @ 20A 2,22W @ 30A
Corriente máxima de carga	30 A
Grado de protección	IP20
Dimensiones	34,6 x 89 x 65 mm (2 modulos DIN)
Peso	260 g

© Umpi Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin preaviso.

Las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños o de UMPI
www.umpi.it www.minos-system.com



Via Respighi13, 47841 Cattolica (RN)
Tel: 0541833160 Fax: 0541833161